

KARTA KATALOGOWA



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY FV 13540 ER w IP 54

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	13,5 kVA 3~ / 10,8 kW 3~
Prąd znamionowy	17,8 A 3~ / 26,0 A 1~
Napięcie znamionowe	230/400 V
Stabilność napięcia	± 2%
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	3,6 h
Moc akustyczna Lwa	97 dB
Długość	900 mm
Szerokość	645 mm
Wysokość	620 mm
Masa maksymalna	149 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	18 HP
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	12,0 kW
Pojemność zbiornika paliwa	16,0 l
Pojemność miski oleju	1,7 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik i rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- wyłącznik przy braku oleju
- dwa gniazda jednofazowe 16A~
- dwa gniazda jednofazowe 32A~
- Jedno Gniazdo trójfazowe 32 A
- wyłącznik termiczny
- Wyłącznik nadprądowy
- elektroniczny regulator napięcie
- licznik czasu pracy
- akumulator

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo 32 A 1-fazowe
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	elektroniczna AVR
Stopień ochrony	IP 54

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna