

KARTA KATALOGOWA AGREGAT PRĄDOWÓRCZY AP 10001 LER



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	9,5 kW
Prąd znamionowy	41,3 A
Napięcie znamionowe	230 V
Stabilność napięcia	± 1,5
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	8 h
Moc akustyczna Lwa	104 dBA 79 dB(A) z 7m
Długość	950 mm
Szerokość	650 mm
Wysokość	670 mm
Masa maksymalna	120 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	Lombardini
Typ	25LD425
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	19 KM
Pojemność zbiornika paliwa	20 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik i rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	olej napędowy
Rodzaj oleju	15W30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- jedno gniazdo jednofazowe 16A
- jedno gniazdo jednofazowe 32 A
- licznik motogodzin
- zabezpieczenie termiczne
- woltomierz
- akumulator
- świeca żarowa

Wyposażenie opcjonalne:

- zestaw transportowy
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- automatyka z układem SZR

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	elektroniczna
Stopień ochrony	IP 23

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna