

KARTA KATALOGOWA



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY AP 18000 LE

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	17,6 kVA / 14,1 kW
Prąd znamionowy	25,4 A
Napięcie znamionowe	400 / 230 V
Stabilność napięcia	± 5
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	21,0 h
Moc akustyczna Lwa	105 dB
Długość	1400 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	980 mm
Masa maksymalna	320 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	LOMBARDINI
Typ	LDW1003
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	26,5 KM
Pojemność zbiornika paliwa	80 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik
Rodzaj paliwa	olej napędowy
Rodzaj oleju	15W30
Rodzaj chłodzenia	ciecz

Wyposażenie standardowe:

- jedno gniazdo trójfazowe 16A
- jedno gniazda jednofazowe 16A
- zabezpieczenie magneto termiczne
- licznik motogodzin
- woltomierz
- amperomierz
- częstotściomierz
- akumulator
- pełne zabezpieczenie silnika
- świeca żarowa

Wyposażenie opcjonalne:

- elektroniczny regulator napięcia
- automatyka z układem SZR
- zestaw transportowy
- obudowa wyciszona
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	kompoudacyjna
Stopień ochrony	IP 23

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie. Zdjęcie przykładowe.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna