

KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRĄDOWÓRCZY FV 12001 E



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY

Moc maksymalna	12,4 kW
Prąd znamionowy	49,1 A
Napięcie znamionowe	230 V
Stabilność napięcia	--- %
Częstotliwość	50 Hz
Czas pracy bez tankowania	3,2 h
Moc akustyczna Lwa	96 dB
Długość	900 mm
Szerokość	645 mm
Wysokość	620 mm
Masa maksymalna	146 kg



Uwaga:

Parametry zespołu odpowiadają normie PN-ISO 8528. Przedstawione dane dotyczą wersji podstawowej - otwartej. Standardowe warunki odniesienia:

- temperatura otoczenia 20° C na poziomie morza
- wilgotności względnej 60%.

Przy wzroście wysokości o każde 100m następuje spadek mocy o 1%, a o 2% w przypadku wzrostu temperatury otoczenia o każde 5° C ponad 20° C.

SILNIK

Producent	B&S VANGUARD
Typ	22 HP
Moc znamionowa przy 3000 obr/min	14,1 kW
Pojemność zbiornika paliwa	16,0 l
Pojemność miski oleju	1,7 l
Rodzaj rozruchu	rozrusznik i rewersyjny linką
Rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa
Rodzaj oleju	SAE 10W-30
Rodzaj chłodzenia	powietrze

Wyposażenie standardowe:

- wyłącznik przy braku oleju
- dwa gniazda jednofazowe 16A
- wyłącznik termiczny
- elektroniczny regulator napięcia

Wyposażenie opcjonalne:

- gniazdo 32 A 1-fazowe
- zestaw uziemiający
- wyłącznik różnicowo-prądowy
- zestaw eksploatacyjny
- zestaw transportowy
- wąż do spalin 2,5 m Ø 50 mm
- adapter wąż / tłumik silnika
- licznik czasu pracy

PRĄDNICA

Typ	synchroniczna
Regulacja napięcia	kompoudacyjna
Stopień ochrony	IP 23

Gwarancja: producent udziela gwarancji 12 lub 24 miesięcy od daty sprzedaży

Dane zawarte w karcie katalogowej mogą ulec zmianie.

SERWIS

- okresowe przeglądy techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne
- stała opieka techniczna